



## SAMODZIELNY KONTROLER ŚCIANY WIZYJNEJ

Cztery wyjścia. Nieskończone możliwości.



### + PEŁNA WSZECHSTRONNOŚĆ I GOTOWOŚĆ DO DZIAŁANIA

Datapath Hx4 to samodzielny kontroler ściany wizyjnej mogący obsłużyć pojedyncze źródło 4K HDMI na czterech ekranach o rozdzielczości UHD. W połączeniu z oprogramowaniem Wall Designer kontroler Hx4 pozwala wyświetlić dowolny układ i konfigurację obrazu źródłowego.

Popularny wybór dla wyświetlaczy reklamowych, firmowych systemów digital signage oraz obsługi wizyjnej imprez. Ten budżetowy kontroler jest łatwy w użyciu i prosty w konfiguracji.

### + CECHY

- Nieskończone możliwości kreatywnej konfiguracji.
- Jedno wejście HDMI 1.4 (4K30), cztery wyjścia HDMI 1.3 (Full HD).
- Obracanie, przycinanie, podniesienie rozdzielczości, lustrzane odbicia i korekcja ramek.
- Obsługa HDCP.
- Obraz idealnie zsynchronizowany dzięki technikom genlock i framelock.
- Całkowicie niezależne działanie: adaptacja do zmian w rozdzielczości źródłowej poprzez autokorektę skalowania.
- Interfejsy sieciowe i USB umożliwiają sterowanie niezależne od platformy (systemy Windows oraz MAC OS X 10.6 lub nowszy).

Kreatywność bez  
barier

## + INNE CECHY

Każdy ekran wyjściowy może wyświetlić fragment obrazu z dowolnego obszaru sygnału wejściowego, ponieważ wymaganą obróbką obrazu (prycinaniem, skalowaniem, obracaniem i konwertowaniem prędkości wyświetlanych klatek) zajmuje się sam kontroler Hx4.

Obszary te mogą nachodzić na siebie, umożliwiając dublowanie obrazu wyjściowego, lub można je skonfigurować w taki sposób, aby obsługiwały dowolne złączenia materiału źródłowego

Umożliwia to obsługę wielu nieprostokątnych układów obrazu oraz pozwala łączyć monitory w dowolnych orientacjach, dzięki czemu użytkownik ma nieograniczone możliwości tworzenia wieloekranowych projektów wizyjnych.

## + ŁĄCZNOŚĆ SIECIOWA

Datapath Hx4 jest wyposażony w złącze Ethernet, które można wykorzystać do monitorowania stanu i pełnej kontroli nad sprzętem. Kontroler obsługuje również elastyczne API typu REST, które pozwala na integrację z oprogramowaniem innych firm.

## + WALL DESIGNER

To niezwykle popularne narzędzie do projektowania wieloekranowych układów firmy Datapath zostało dostosowane do współpracy z kontrolerem Hx4. Wall Designer pozwala użytkownikom dodawać ekrany ze stale powiększającej się gamy rozwiązań, wizualizować treści, dodając wejścia i dostosowując regiony wyświetlania, oraz programować natychmiastowo wszystkie jednostki Hx4 za pośrednictwem portu USB lub gniazda sieciowego.

## + DOSTĘPNE MODELE

Kod zamówienia: kontroler wizyjny Datapath Hx4 4K z HDCP.

*Wszystkie produkty dostarczane są z najnowszym oprogramowaniem (o ile nie wskazano inaczej). Zamówienia specjalne można zrealizować, kontaktując się z naszym działem sprzedaży.*

## + SPECYFIKACJA

Wymiary	316 × 172 × 42 mm (1,86 kg)
Temperatura pracy	0–35°C / 32–96°F
Wymagane zasilanie	gniazdo IEC z bezpiecznikiem; 100–240 V, 50/60 Hz / 35 W
Złącza wejściowe wideo	1 × HDMI 1.4 (2160p/30 lub odpowiednik do 297 MP/s)
Złącza wyjściowe wideo	4 × HDMI 1.3 (1080p/60 lub odpowiednik do 165 MP/s)
Rozdzielczość wejściowa	maks. 4K × 4K
Wejście genlock	HDMI
Interfejsy sterujące	port Ethernet 100BaseT; złącze USB 2.0 typu B (pełna prędkość)
Obsługa oprogramowania układowego	aktualizacje przez złącza USB i Ethernet
Temperatura przechowywania	-20–70°C
Wilgotność względna	5–90% bez kondensacji
Gwarancja	3 lata

*Stale ulepszamy technologię dostępną w naszych produktach, dlatego specyfikacje mogą ulec zmianie.*