



SABIT KAPASITE DUVAR EKRANI (VIDEOWALL) KONTROLÖRÜ

4 çıkış için sayısız senaryo



+ TAM ESNEKLİK

Datapath HX4,4K HDMI bir giriş kaynağından 4 adet ultra yüksek çözünürlük sağlar .Güçlü bir Ekran Dizayn yazılımı ile, Hx4 ile istenen kaynak görüntünün herhangi bir düzenlemesini veya konfigürasyonunu yapabilirsiniz.

Digital Reklam Panoları (LED ,VIDEOWALL), digital signage uygulamaları ve canlı yayın uygulamalarında popüler bir seçim olan bu uygun maliyetli kontrol sistemi hem kullanımı kolaydır hem de kurulumu kolaydır.

+ ÖZELLİKLER

- Sonsuz kreatif uygulamalar
- 1 adet HDMI 1.4 giriş (4K30),4 HDMI 1.3 HD çıkış
- Döndürme,kesme,ölçeklendirme,mirror ve çerçeve(bezel) düzeltme
- HDCP desteği
- Gen -lock ve frame-lock teknolojisi ile herhangi bir titreme veya yayın akışında bozukluk olmadan çalışma özelliği
- Herhangi bir kaynaktan gelen görüntüdeki değişikliği diğer ekranlara otomatik olarak yerleştirir ve adapte eder
- Network veya USB arayüzü kullanarak bağımsız olarak kontrol edilir (Arayüzler için (Windows & MAC OS X 10.6 veya daha üstü)

Kreatif uygulamaları
basitçe yapar

+ EK ÖZELLİKLER

Kırpma, ölçekleme, döndürme ve fps dönüştürme işlemlerinin tamamı Hx4 donanımı tarafından yapıldığından , her çıkışta bulunan monitör giriş kaynağından gelen görüntüyü herhangi bir kısmını veya tamamına verebilir.. Ekranlarda, herhangi bir kaynaktan gelen görüntüyü diğerine çoğaltmasına izin verecek şekilde birleştirir veya herhangi görseli ayrıca bu şekilde kullanmaya imkan sağlar.

Bu, birçok dikdörtgen olmayan ekran düzenlemesinin yanı sıra, kullanıcıların sınırsız çoklu monitör videowall oluşturmasına izin veren yapıda herhangi bir kombinasyonu ve kanvas uygulamalarına da imkan sağlar.

+ NETWORK

Datapath Hx4'te, yönetim ve donanımın kontrolü için üzerinde bir adet ethernet portu vardır. Third party yazılım entegrasyonu için REST API desteği mevcuttur.

+ VIDEOWALL DESIGNER

Datapath'ın çok popüler çoklu ekran tasarım yazılımı Hx4'ü dahil edecek şekilde güncellendi. Wall Designer, kullanıcıların her zamankinden daha fazla görüntü eklemesini , kaynak görüntüleri ekleyerek ve ekranlar üzerinde kaynak görüntülerin nasıl görüntülenmesini istediği şekilde dizayn edebilmesini ve ardından Hx4'ü USB veya ağ bağlantı noktaları üzerinden anında programlamasını sağlar.

+ UYGUN MODELLER

Sipariş Kodu: Datapath Hx4 4k display controller w/HDCP

Aksi belirtilmediği sürece, tüm ürünler en yeni yazılımlarla birlikte gönderilir. Satış ekibimize başvurarak özel gereksinimler için ayrıca bilgi alabilirsiniz.

+ ÖZELLİKLER

Ölçüler:	316 x 172 x 42 mm (1,86 kg)
Çalışma Sıcaklığı:	0 - 35 °C/32 - 96 °F
Enerji:	IEC anahtarlama ve Sigortalı konnektör 100-240V, 50/60Hz / 35W
Video Girişi Bağlantıları:	1x HDMI1.4 (2160p/30 veya 297MP/s a kadar)
Video Çıkış Bağlantıları:	4 x HDMI1.3 (1080p/60 veya 165MP/s kadar)
Maksimum:	4K x 4K
Genlock:	HDMI Giriş
Kontrol Arayüzleri:	100BaseT Ethernet port. USB 2.0 Type B connector
Firmware Desteği:	Güncellemeler network veya USB bağlantı üzerinden
Saklama Sıcaklık Aralığı:	-20 to 70°C
Bağıl Nem Oranı:	5%-90% yoğunlaşmaz
Garanti	3 yıl garanti

Sürekli gelişmekte olan ürünlerimiz içinde kullanılan teknolojinin özellikleri bilgi vermeksizin değiştirilebilir. Güncel ürün bilgisi için www.datapath.co.uk adresimizi ziyaret edebilirsiniz.